

**Použití**

Stmívání žárovek při umístění stmívače v rozvaděči.

Funkce

Modul stmívače je s ostatními prvky systému propojen komunikační sítí, aby přijímal povel k nastavení intenzity světla.

Varianty**Osmikanálové provedení**

Stmívač umožňuje stmívat až 8 světel s napájením od 12 do 230 VAC. Instaluje se do rozvaděče, odkud jsou jednotlivé světelné zdroje jako žárovky nebo halogenové žárovky napojeny.

Na základě povelu od pokojového vypínače nebo regulátoru umožňuje měnit jas a podporuje režimy jako například plynulé rozsvícení nebo zhasnutí, změnu jasu na nastavenou intenzitu nebo postupné rozsvícení po dobu držení tlačítka na pokojovém vypínači.

V kombinaci s pokojovým regulátorem uLTH podporuje také funkci světelného budíku.




Technické údaje

Napájení	12 – 24 VDC
Komunikace	RS485, protokol uLan
Výstupy	8 kanálů s triakovým výstupem, 12 – 230 VAC
Vzdálená aktualizace firmware	ano, po RS485

Připojení



ULA:	uLan – vodič A
ULB:	uLan – vodič B
GND:	zem
V+:	napájení 12 – 24 VDC



L:	fáze 12 – 230 VAC
N:	nulový vodič
O1 – O8:	triakové výstupy

